

RESET USINE : EDEN

Sur les premiers modèles de C4PlusFX le module mémoire détachable devient défectueux avec le temps. Lorsqu'il affiche "mot de passe incorrect" il faut lui faire un reset usine. Si le problème revient régulièrement il faudra envisager de changer la centrale.

Reset C1P2FX V1 / Access-IT Unit V1 :

Couper l'alimentation de la centrale.

Appuyer sur les boutons "V" et "A" (les 2 premiers en partant de la gauche).

Remettre l'alimentation, tout en maintenant les boutons appuyés.

Attendre 30 secondes (l'écran reste figé sur "init en cours").

Lorsqu'un bip se fait entendre c'est que la centrale effectue l'effacement mémoire.

Cette manipulation remet la centrale en configuration usine, il faut donc lui réattribuer son adresse BUS.

Reset C4PlusFX V1 et V2 / Access-IT Unit 4 V1 et V2 / C1P2FX V2 / Unit 2 / LIGUARD :

Couper l'alimentation.

Mettre tous les Switchs sur "ON", excepté le 8.

Remettre sous tension.

Attendre une dizaine de secondes.

Un relais colle (un "clac" se fait entendre) lorsque le RESET est fait.

Couper l'alimentation.

Remettre les Switchs dans leur position initiale.

Remettre sous tension.

Cette manipulation remet la centrale en configuration usine, il faut donc lui réattribuer son adresse BUS/IP.